

FDV BLAD FOR CHINT NL1 JORDFEILBRYTER

GENERELT

Ant poler: 2p og 4p
Karakteristikk: Standard, finnes også i G- og S-variant

$I_{\Delta no} = 0,5 \cdot I_{\Delta n}$
 $I_{nc} = 6kA$, $I_{\Delta c} = 6kA$
 $U_{imp} = 6kV$

FORVALTNING

Chint modulære jordfeilbrytere er godkjent ihht IEC EN61008-1
Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.

Fysisk størrelse (bxhxd):
2P: 36x84x78
4P: 72x84x78

Maksimalt tverrsnitt:
Enkjernet 1x35mm², flertrådet 1x25mm², mangetrådet med endehylse 1x25mm².
Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.
Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 5W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Ihht IEC 61008 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.
Funksjonstest av jordfeilvern:
Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, 1-2 ganger pr år.
Ved andre montasjeforhold, i forhold til omgivelsene, min 2 ganger pr år.

Levetid:

25A: 2000 koblinger
40A og 63A: 1000 koblinger

PRODUKT

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV001724	1615649	JORDFEILBRYTER 2P 40A 30mA KL.A 10KA
CV001762	1615652	JORDFEILBRYTER 2P 63A 100mA KL.A 10KA
CV001793	1615654	JORDFEILBRYTER 2P 63A 300mA KL.A 10KA
CV001731	1615650	JORDFEILBRYTER 2P 63A 30mA KL.A 10KA
CV001816	1615655	JORDFEILBRYTER 4P 40A 30mA KL.A 10KA
CV001854	1615658	JORDFEILBRYTER 4P 63A 100mA 10KA
CV001885	1615660	JORDFEILBRYTER 4P 63A 300mA 10KA
CV001823	1615656	JORDFEILBRYTER 4P 63A 30mA 10KA
CV040420		Jordfeilbryter for hjelpekontakt 63A 100mA 4 POL G-type 10KA m/aux
CV045209		Jordfeilbryter for hjelpekontakt 63A 300mA 4 POL G-type 10KA m/aux
CV010726	1612410	JORDFEILBRYTER G-TYPE 2P 63A 100mA
CV010740	1612411	JORDFEILBRYTER G-TYPE 2P 63A 300mA
CV010702	1612412	JORDFEILBRYTER G-TYPE 2P 63A 30mA
CV010788	1612413	JORDFEILBRYTER G-TYPE 4P 63A 100mA
CV010801	1612414	JORDFEILBRYTER G-TYPE 4P 63A 300mA
CV010764	1612415	JORDFEILBRYTER G-TYPE 4P 63A 30mA
CV010993	1612416	JORDFEILBRYTER S-TYPE 2P 100A 100mA
CV011006	1612417	JORDFEILBRYTER S-TYPE 2P 100A 300mA
CV010979	1612418	JORDFEILBRYTER S-TYPE 2P 63A 100mA
CV010986	1612419	JORDFEILBRYTER S-TYPE 2P 63A 300mA
CV011037	1612420	JORDFEILBRYTER S-TYPE 4P 100A 100mA
CV011044	1612421	JORDFEILBRYTER S-TYPE 4P 100A 300mA
CV011013	1612422	JORDFEILBRYTER S-TYPE 4P 63A 100mA
CV011020	1612423	JORDFEILBRYTER S-TYPE 4P 63A 300mA

TILBEHØR

CV041039		HJELPEKONTAKT AX5 FOR JORDFEILBRYTER CV040420/CV045209
CV035852		IP30 DEKSEL FOR OVERLASTVERN OG AUTOMAT 1 POL
CV010818	1600131	LÅS FOR AUTOMATSIKRING/OV/JFA
CV005494	1615671	AL/CU KLEMME 16-50mm ² 7,5 NM
CV046473		Hengelås til JFA