

FDV BLAD FOR CHINT NL210 JORDFEILBRYTER TYPE B

GENERELT

Ant poler: 2p / 4p
Karakteristikk: B

$I\Delta n=0,5 \cdot I\Delta n$
 $I_{nc}=6kA$, $I_{dc}=6kA$
 $U_{imp}=6kV$

FORVALTNING

Chint modulære jordfeilbrytere er godkjent iht.
IEC EN61008-1 og IEC EN62423.

Fysisk størrelse (bxhxd):
2P: 36x84x78
4P: 72x84x78

Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates
under samme klemme.

Maksimalt tverrsnitt:

Enkjernet 1x35mm², flertrådet 1x25mm²,
mangetrådet med endehylse 1x25mm².

Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.

Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.

**Alle vern skal være tildekket under byggeperioden.
Vern er ikke støvtette, påse at dette kravet opprettholdes.**

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 5W/pol
For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Funksjonstest av jordfeilvern:
Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, 1-2 ganger pr
år. Ved andre montasjeforhold, i forhold til omgivelsene,
min 2 ganger pr år.

Levetid:

63A: 1000 koblinger

TILBEHØR

Artikkelnummer	Elnummer
CV041039	
CV010818	1600131
CV005494	1615671
CV046473	

Artikkel
HJELPEKONTAKT AX5 FOR JORDFEILBRYTER CV040420/CV045209 + Type B
LÅS FOR AUTOMATSIKRING/OV/JFA
AL/CU KLEMME 16-50mm ² 7,5 NM
Hengelås til JFA

PRODUKT

Artikkelnummer	Elnummer
CV043889	1615000
CV053273	1615008
CV053266	1615007
CV051996	1615006
CV053297	
CV053280	

Artikkel
JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 30mA
JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 300mA
JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 100mA
JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 30mA 3MODUL
JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 300mA 3MODUL
JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 100mA 3MODUL