

FDV BLAD FOR CENTECH OVERSPENNINGSVERN TYPE 2 FOR IT/TT U DISTR JORD

GENERELT

Centech overspenningsvern type 2 er spesielt laget for å kunne brukes i norske IT-systemer uten distribuert jord. Disse inneholder en vernmodul for å hindre at disse kan brenne ved feil i fordelingsnettet.
 Alle kapslinger er halogenfrie, produsert av flammemotstandig PBT og flammemotstandig nylon.
 Alle terminaler er laget i kopper, skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.
 Poler: 2P, 3P.
 Karakteristikk: Type 2
 Norm: 61643-11

FORVALTNING

2P og 3P utførelse for montering på DIN-skinne bak standard avdekking.

DRIFT

Renhold:
 Energiforbruk:
 Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
 Mindre enn 10mA per pol
 Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontroller at "flaggene" er grønne og at blå diode lyser etter tordenvær, og eller en gang pr mnd. Når "flagget" er rødt, eller blå diode slutter å lyse er vernet ødelagt, og må byttes. For utskifting, kontakt autorisert installatør.

NB: Vernet behøver ikke være ødelagt om blå diode ikke lyser. Ved jordfeil på transformator-kretsen der gjeldende fase går mot jordpotensiale, vil diode ikke lyse da det ikke vil være drivende spenning til den. For måling mellom faser og jord BØR dette gjøres av sakkyndig/autorisert personell. Det er da ikke (nødvendigvis) feil på vernet. Kontakt e-verket for å gi beskjed om det er jordfeil på transformator-kretsen hvis det er stor forskjell på verdiene fase – jord på de forskjellige fasene, så vil e-verket fjerne jordfeilen.

Levetid :

Avhengig av størrelse og antall overspenninger vernet er utsatt for.

TILBEHØR

Løse vernmoduler er tilgjengelige.
 OVERSPENNINGSVERN U/JFB 385V RESERVEPLUGG
 OVERSPENNINGSVERN U/JFB 385V RESERVEPLUGG

CV046268
 CV050319 (buet front)

PRODUKT

PRODUKT TYPE:
 OVERSPENNINGSVERN U/JFB 385V 3P TYPE 2 M/RELÈ
 OVERSPENNINGSVERN U/JFB 385V 2P TYPE 2 M/RELÈ

385V
 CV045117
 CV045100