

FDV BLAD FOR CHINT NB310L JORDFEILAUTOMAT

GENERELT

Ant poler: 2p
Karakteristikk: B, C og K

FORVALTNING

Chint modulære automatsikringer er godkjent ihht IEC EN61009-1 og IEC EN61009-2.
Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.

Maksimalt tverrsnitt:
Enkjernet 1x25mm², flertrådet 1x16mm²,
mangetrådet med endehylse 1x16mm².
Indikasjon 2P 2mod:
Overlast - Hvit tapp oppe, vippe nede.
Jordfeil - Hvit tapp nede, vippe nede.
Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.
Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.
Ved bruk av samleskinne anvend minimum kobbertverrsnitt 16mm²

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

TILBEHØR

Levetid:

Hjelpekontakt XF9, 415V AC, 3A, best nr CV004909
Hjelpekontakt XF9, 240V AC, 6A, best nr CV004916
Hjelpekontakt XF9, 130V DC, 1A, best nr CV004923
Hjelpekontakt XF9, 48V DC, 3A, best nr CV004930
Hjelpekontakt XF9, 24V DC, 6A, best nr CV004947
Alarmkontakt XF9J, 230V AC, 6A, best nr CV023351
Shunttrip S9 230V AC, best nr CV004954
Shunttrip S9 400V AC, best nr CV004961
Shunttrip S9 24V DC, best nr CV004978
Shunttrip S9 48V DC, best nr CV004985
Shunttrip S9 24V AC, best nr CV004992

PRODUKT

JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 10A B-KAR 30 mA	1616600	CV020053
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 10A C-KAR 30 mA	1616601	CV020008
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 10A K-KAR 30 mA	1616602	CV044479
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 13A B-KAR 30 mA	1616603	CV020060
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 13A C-KAR 30 mA	1616604	CV020015
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 13A K-KAR 30 mA	1616605	CV044486
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 15A K-KAR 30 mA	1616608	CV044493
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 16A B-KAR 30 mA	1616606	CV020077
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 16A C-KAR 30 mA	1616607	CV020022
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 20A B-KAR 30 mA	1616609	CV020084
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 20A C-KAR 30 mA	1616610	CV020039
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 20A K-KAR 30 mA	1616611	CV044509
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 25A B-KAR 30 mA	1616612	CV020090
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 25A C-KAR 30 mA	1616613	CV020046
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 32A B-KAR 30 mA	1616624	CV052238
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 32A C-KAR 30 mA	1616625	CV052245
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 6A B-KAR 30 mA	1616614	CV026637
JORDFEILAUT 2 MODUL 2P 6A C-KAR 30 mA	1600108	CV036644

Bryteevne : 6kA
Fysisk størrelse
(bxhxd): 36x86x77

Alle vern skal være tildekket under byggeperioden.
Vern er ikke støvtette, påse at dette kravet opprettholdes.

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 5W/pol

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Funksjonstest av jordfeilvern:
Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, minimum 1 gang per år. Ved andre installasjonsforhold må dette vurderes.

Elektrisk levetid 2000 koblinger
Mekanisk levetid 2000 koblinger

Underspenningsutløser V9 230V AC, best nr CV005005
Underspenningsutløser V9 24V AC, best nr CV005012
Samleskinne 2P 1m, best nr CV023283
Samleskinne 3P 1m, best nr CV023290
Samleskinne 4P 1m, best nr CV023313