

FDV BLAD FOR CENTECH ASTRONOMISK UR CV057530

GENERELT

Astronomisk ur for styring av lys og annet passende utstyr.
Astronomisk betyr i denne sammenheng at uret justerer av/på tid i forhold til soloppgang og solnedgang.
Uret har potensialfrie utganger, som kan kobles som NO eller NC, avhengig av hva du har bruk for.

Driftsspenning 230V.
Utgang(er) 230V, maks AC 16A/4000VA. $\cos \phi = 1$

Last: Kontaktsett i astrour er beregnet for 16A AC-1, resistiv last. (50W ved LED).

Ved styring av LED-laster bør ekstern kontaktor eller startstrømbegrenser benyttes. Vi anbefaler startstrømbegrenser CV057134.

FORVALTNING

Bredde 2 moduler.
B*H*D = 36 * 90 * 62 (alle tall i mm)
Vekt=0,2kg.

DRIFT

Renhold:

Produktet er å anse som vedlikeholdsfritt.

Energiforbruk:

Effektforbruk mindre enn 5VA

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Produktene er å anse som vedlikeholdsfrie. Tiltrekkes en gang pr år.

Levetid:

Batteri kan byttes, åpnes i bakkant av astrour.
Type batteri : CR2032
Levetid batteri ca. 5 år.

TILBEHØR

Dette produktet har ikke tilbehør.

PRODUKT

CV057530 1400217 UR ASTRONOMISK M/UTBYTTBART BATTERI