


Februar 24

FDV BLAD FOR CENTECH DC OVERSPENNINGSVERN

GENERELT	<p>Centech overspenningsvern for bruk i DC-anlegg opp til 1500V. Alle typer er beregnet for montering på DIN-skinne og passer under modulær avdekning. Alle kapslinger er halogenfrie, produsert av flamme-motstandig PBT eller flamme-motstandig nylon (avhengig av modell). Alle terminaler er laget i kopper, skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.</p> <p>Poler: 2P Karakteristikk: Type 1 + 2 Norm: 61643-31</p>	 <p>Bilde eksempel</p>
FORVALTNING	1 pr eske.	
DRIFT	Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
	Energiforbruk:	Mindre enn 1mA/pol
	Henvisninger:	Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.
VEDLIKEHOLD	Rutiner:	Kontroller at "flaggene" er grønne etter tordenvær, og eller en gang pr mnd. Når "flagget" er rødt, er vernet ødelagt, og må byttes. For utskifting, kontakt autorisert installatør.
TILBEHØR	Løse vernmoduler er tilgjengelige for alle typer med pluggbare vernmoduler.	
PRODUKT	CV081344	Overspenningsvern DC T1+T2 600VDC MOV+GDT I _{max} (8/20):50kA
	CV081351	Overspenningsvern DC T1+T2 1200VDC MOV+GDT I _{max} (8/20):50kA
	CV081368	Overspenningsvern DC T1+T2 1500VDC MOV I _{max} (8/20):50kA