FDV

FDV BLAD FOR CHINT OVERLASTVERN

GENERELT

Chint OV-vern vern er laget i haolgenfritt materiale. Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger. NB! Hendel skal alltid betjenes hurtig og kun fra midten.

Icn=10kA.
Un=230/400V, Ui=500V, 50/60Hz.

Poler: 2P, 3P, 4P.
Karateristikk: OV / I1=1,13 / I2=1,45 / I4=14 / I5=20
Norm: 60898, 60947-2.

Chint modulære overlastvern er godkjent ihht IEC 60898-1.
Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.
Maksimalt tverrsnitt:
Enkjernet 1x25mm², flertrådet 1x16mm², mangetrådet med endehylse 1x16mm².

Betjening av hendel:

FORVALTNING

Fysisk størrelse: 2P, 3P og 4P utførelse for montering på DIN-skinne bak standard avdekking.

DRIFT

Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Energiforbruk:	Mindre enn 5W/pol
Henvisninger:	Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:	Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.
Levetid :	Elektrisk levetid: 8000 koblinger. Mekanisk levetid: 20000 koblinger.

TILBEHØR

CV-nummer	Beskrivelse
CV004985	SHUNTTRIP S9 DC 48 FOR NB1
CV004992	SHUNTTRIP S9 AC 24 FOR NB1
CV004954	SHUNTTRIP S9 AC 230V FOR AUTOMAT/JORDFEILAUTOMAT
CV023283	SAMLESKINNE 2P GAFFEL JFA 1+N-AUT 2P JFA 2MOD 16MM² 1M
CV057103	SAMLESKINNE 2P TIL LASTBRYTER+OVSP
CV059695	SAMLESKINNE 2P TIL OVERLASTVERN+OVSP GAFFEL
CV023290	SAMLESKINNE 3P GAFFEL JFA 2MOD/AUT 2P/3P 16MM² 1M
CV057110	SAMLESKINNE 3P TIL LASTBRYTER+OVSP
CV059701	SAMLESKINNE 3P TIL OVERLASTVERN+OVSP GAFFEL
CV023313	SAMLESKINNE 4P GAFFEL JFA 1+N OG AUT 2P/JFA 2MOD 16MM² 1M
CV014953	SAMLESKINNE 4P GAFFEL JFA 3+N /AUT 4P 4MOD 16MM² 1M
CV057127	SAMLESKINNE 4P TIL LASTBRYTER+OVSP
CV059718	SAMLESKINNE 4P TIL OVERLASTVERN+OVSP GAFFEL

PRODUKT

Beskrivelse	CV-nummer	Elnummer
OVERLASTVERN 2P 25A 10KA	CV061049	1601153
OVERLASTVERN 2P 32A 10KA	CV061056	1601154
OVERLASTVERN 2P 40A 10KA	CV061063	1601155
OVERLASTVERN 2P 50A 10KA	CV061070	1601156
OVERLASTVERN 2P 63A 10KA	CV061087	1601157
OVERLASTVERN 3P 25A 10KA	CV061094	1601158
OVERLASTVERN 3P 32A 10KA	CV061100	1601159
OVERLASTVERN 3P 40A 10KA	CV061117	1601160
OVERLASTVERN 3P 50A 10KA	CV061124	1601161
OVERLASTVERN 3P 63A 10KA	CV061131	1601162
OVERLASTVERN 4P 25A 10KA	CV061148	1601163
OVERLASTVERN 4P 32A 10KA	CV061155	1601164
OVERLASTVERN 4P 40A 10KA	CV061162	1601165
OVERLASTVERN 4P 50A 10KA	CV061179	1601166
OVERLASTVERN 4P 63A 10KA	CV061186	1601167

Cenika AS
Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge
Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no