

## FDV BLAD FOR CHINT NB310L 4MOD JORDFEILAUTOMAT

### GENERELT

Ant poler: 3p og 4p  
Karakteristikk: B / C

Bryteevne : 6kA

### FORVALTNING

Chint modulære automatsikringer er godkjent ihht IEC EN61009-1  
Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.

**Maksimalt tverrsnitt:**  
Enkjernet 1x25mm<sup>2</sup>, flertrådet 1x16mm<sup>2</sup>,  
mangetrådet med endehylse 1x16mm<sup>2</sup>.

Indikasjon 3P og 4P, 4mod:

Overlast- Hvitt flagg, vippe nede.

Jordfeil- Rødt flagg, vippe nede.

Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.

Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.

Ved bruk av samleskinne anvend minimum kobbertverrsnitt 16mm<sup>2</sup>

Fysisk størrelse (bxhxd):  
72x86x77

Alle vern skal være tildekket under byggeperioden.  
Vern er ikke støvtette, påse at dette kravet opprettholdes.

### DRIFT

Renhold:  
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
Maks 5W/pol

### VEDLIKEHOLD

Henvisninger:  
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Funksjonstest av jordfeilvern:  
Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, minimum 1 gang per år. Ved andre installasjonsforhold må dette vurderes.

### TILBEHØR

Levetid:

Art.nr	Beskrivelse
CV004916	Hjelpkontakt XF9 AC240V, 6A
CV023351	Alarmkontakt XF9J, 230V AC, 6A
CV004954	Shunttrip S9 230VAC for Automat/Jordfeilautomat
CV004985	Shunttrip S9 48VDC for Automat/Jordfeilautomat
CV004992	Shunttrip S9 24VAC for Automat/Jordfeilautomat
CV005005	Underspenningsutløser 230V for Automat/Jordfeilaut.
CV023313	Samleskinne 4P gaffel jfa 1+N og aut 2P/jfa 2Mod 16mm <sup>2</sup> 1M

Elektrisk levetid 2000 koblinger  
Mekanisk levetid 10000 koblinger

### PRODUKT

#### NB310L 3P+N 400V

Art.nr	Elnummer	Beskrivelse
CV045247	1616623	Jordfeilaut 3+N 6A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV054089	1600483	Jordfeilaut 3+N 10A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV045254	1616616	Jordfeilaut 3+N 10A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV054096	1600484	Jordfeilaut 3+N 13A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV045261	1616617	Jordfeilaut 3+N 13A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV054102	1600496	Jordfeilaut 3+N 16A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV045278	1616618	Jordfeilaut 3+N 16A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV054119	1600485	Jordfeilaut 3+N 20A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV045285	1616619	Jordfeilaut 3+N 20A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV054126	1600497	Jordfeilaut 3+N 25A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV045292	1616620	Jordfeilaut 3+N 25A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV054133	1600486	Jordfeilaut 3+N 32A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV045308	1616621	Jordfeilaut 3+N 32A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV054140	1600498	Jordfeilaut 3+N 40A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V
CV045315	1616622	Jordfeilaut 3+N 40A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V

#### NB310L 3P 230V

Art.nr	Elnummer	Beskrivelse
CV054157	1600495	Jordfeilaut 3Pol 10A B-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050685	1600112	Jordfeilaut 3Pol 10A C-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054164	1600487	Jordfeilaut 3Pol 13A B-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050692	1600113	Jordfeilaut 3Pol 13A C-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054171	1600488	Jordfeilaut 3Pol 16A B-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050708	1600114	Jordfeilaut 3Pol 16A C-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054188	1600489	Jordfeilaut 3Pol 20A B-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050715	1600115	Jordfeilaut 3Pol 20A C-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054195	1600490	Jordfeilaut 3Pol 25A B-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050722	1600116	Jordfeilaut 3Pol 25A C-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054201	1600493	Jordfeilaut 3Pol 32A B-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050739	1600117	Jordfeilaut 3Pol 32A C-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV054218	1600494	Jordfeilaut 3Pol 40A B-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050746	1600118	Jordfeilaut 3Pol 40A C-kar 30mA 6kA 4mod IT/TT 230V