



FDV-DOKUMENTASJON



November 22
NM8N-1600 EN

| | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| Produktbeskrivelse | Kompakt elektronisk effektbryter iht. EN60947-2. Vernet er stillbar elektronisk i område 0,4 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 2 - 12 x In. | | |  |
| Teknisk info | Fabrikantens typebetegnelse | NM8N-1600 EN | Merkespenning (V), AC 50/60Hz | 380/400/415/440/500/660/690 |
| | Merkestrøm | 800-1000-1600 | Ui (V) | 1000 |
| | Bryteevnenivå | S | Uimp (kV) | 12 |
| | Antall poler | 3P, 4P | Icu (kA) | 50 |
| | Norm | IEC/EN 60947-2 | Ics (kA) | 50 |
| | IP grad | IP40 | Elektrisk levetid | 1000 |
| | Driftstemperatur (°C) | -40°C - +70°C | Mekanisk levetid | 6000 |
| | Ir justering (x In) | 0,4 - 1 | Ii justering (x In) | OFF, 2 - 12 |
| | Isd justering (x Ir) | OFF, 1,5 - 10 | | |
| Forvaltning | Dimensjon (mm) 3P/4P | Vekt (kg) 3P/4P | | |
| | Bredde 210/280 | 13,5/17,5 | | |
| | Høyde 286 | | | |
| | Dybde 167 | | | |
| Drift | Renhold: | Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig. | |  |
| | Energiforbruk: | Maks 102,4 W/pol | | |
| | Henvisninger: | For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell | | |
| Vedlikehold | Rutiner: | Det anbefales årlig termografering. | | |
| | Test: | Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig. | | |
| | Annet: | Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir. | | |
| Tilbehør | Varenummer | Beskrivelse | Varenummer | Beskrivelse |
| | CV070263 | Faseskiller 1600A | CV069533 | Alarmkontakt 125A - 1600A |
| | CV070201 | Kommunikasjonsmodul 230V 3m | CV069526 | Hjelpekontakt 125A - 1600A |
| | CV069649 | Håndtak dørmontert 1600A 3P/4P | CV069663 | Arbeidsstrømsutløser 250A-1600A 230VAC |
| | CV069649 | Håndtak dørmontert 1600A 3P/4P | CV069700 | Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC |
| Produkt | Varenummer | Beskrivelse | | |
| | CV067164 | NM8N-1600S-1000A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch | | |
| | CV067263 | NM8N-1600S 1000A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch | | |
| | CV067171 | NM8N-1600S-1600A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch | | |
| | CV067270 | NM8N-1600S 1600A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch | | |