

FDV BLAD FOR CENIKA KABELFORDELINGSSKAP

GENERELT

Cenika Kabelfordelingsskap med sikring på inngående kabel NH2-list og flere utganger sikret med NH00-lister. Sammenkoblet via skinner bygget på 185mm systemet.
NH00 list krever derfor vanligvis adapter.
Norm: NEK EN 60439-5, IEC 439-1, IEC 695-2-1

FORVALTNING

B x H x D: 580 x 1710 x 280 mm
Innpakket i papp.
Vekt: 50Kg avhengig av utførelse.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Ikke adekvat.

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:
Levetid:

Kontrolleres for mekaniske skader rutinemessig.

Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge.

TILBEHØR

CV051576 SIKRINGSSKILLELIST 160A 3P FOR A-SKAP
CV020855 1612444 NH PATRON, NH00 Gg/Gl 50A
CV020824 1612442 NH PATRON, NH00 Gg/Gl 32A
CV020909 1612441 NH PATRON, NH00 Gg/Gl 160A
CV020879 1612446 NH PATRON, NH00 Gg/Gl 80A
CV020862 1612445 NH PATRON, NH00 Gg/Gl 63A
CV020848 1612443 NH PATRON, NH00 Gg/Gl 40A
CV020892 1612440 NH PATRON, NH00 Gg/Gl 125A
CV020886 1612439 NH PATRON, NH00 Gg/Gl 100A
CV051538 NH PATRON, NH02 Gg/Gl 400A
CV051521 NH PATRON, NH02 Gg/Gl 355A
CV051514 NH PATRON, NH02 Gg/Gl 315A
CV051507 NH PATRON, NH02 Gg/Gl 300A
CV051491 NH PATRON, NH02 Gg/Gl 250A
CV051484 NH PATRON, NH02 Gg/Gl 200A
CV051477 NH PATRON, NH02 Gg/Gl 160A

PRODUKT

CV51460 KABELFORDELINGSSKAP 400A ING. 4x160A UTG. FERDIGMONTERT