

August 24

NB2LE-80ZT 1+N TN-Anlegg

Produktbeskrivelse	NB2LE-80ZT Smart Jordfeilautomat med ModBus-tilkobling for fjernavlesing, fjernstyring og mer. Se tilhørende dokumentasjon for mer informasjon.				
	Dimensjon (mm)1P+N		Vekt (g)		
	Bredde	54			
	Høyde	102			
	Dybde	78			
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse		NB2LE-80ZT	Frekvens (Hz)	50
	Merkestrøm		6,10,16,20,25,32,40,50,63,80	Icn (kA)	6
	Karakteristikk		C	I1	1,13
	Antall poler		1P+N	I2	1,45
	Antall poler m/vern		1, 3	I4	5
	Retningsbestemt		Ja	I5	10
	Monteringsmetode		DIN	Utløsestrøm (A)	0.03, 0.1
	Antall moduler		3	Tidsforsinkelse (s)	0
	Norm		IEC/EN 61009-1	Merkespenning (V)	230
	Tverrsnitt (mm²)		1-25	Ui (V)	690
	Tverrsnitt med endehylse (mm²)			Uimp (V)	6000
	Tilkoblingstype		Skruterminal	Spenningsstype	AC
	Tilstrammingsmoment (Nm)		3	Elektrisk levetid	6000
	Forurensningsgrad		2	Mekanisk levetid	10000
	IP grad		IP20	Maksimal monteringshøyde (m)	2000
	Driftstemperatur (°C)		-25 +70	Godkjent for mangetrådet tilkobling	Med endehylse
	Lagringstemperatur (°C)		-40 +70	Godkjent for aluminiumstilkobling	Nei
	Forvaltning	NB2LE-80ZT er godkjent iht. IEC/EN 61009-1			
Drift	Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.			
	Energiforbruk:				
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS. For parametere til innstillinger, se tilhørende produktark.			
Vedlikehold	Rutiner:				
	Test:				
	Annet:				
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse			
	CV084062	Kommunikasjonsmodul smart til NB2LE-80ZT			
	CV084079	Strømforsyning smart			
Produkt	Varenummer	Beskrivelse			
	CV083836	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 6A C-kar 30mA 6kA			
	CV083843	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 10A C-kar 30mA 6kA			
	CV083867	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 16A C-kar 30mA 6kA			
	CV083881	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 25A C-kar 30mA 6kA			
	CV083904	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 32A C-kar 30mA 6kA			
	CV083911	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 40A C-kar 30mA 6kA			
	CV083928	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 50A C-kar 30mA 6kA			
	CV083942	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 63A C-kar 30mA 6kA			
	CV083959	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 80A C-kar 30mA 6kA			
	CV083850	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 16A C-kar 100mA 6kA			
	CV083898	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 32A C-kar 100mA 6kA			
	CV083935	Jordfeilaut smart NB2LE-80ZT 1P+N 63A C-kar 100mA 6kA			