

## FDV BLAD FOR CHINT NM8N-250 el. standard

<b>GENERELT</b>	Ant poler: 3p og 4p Karakteristikk: K	Bryte- evne: S-type: 50kA, H-type 100kA, R-type 150kA
<b>FORVALTNING</b>	Chint effektbrytere er godkjent iht IEC EN60947	Fysisk størrelse (bxhxd): 3P: 105x157x88.7 4P: 140x157x88.7
<b>DRIFT</b>	Renhold: Energiforbruk:	Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann. 250serie: Max 17,5W/pol
<b>VEDLIKEHOLD</b>	Henvisninger: Rutiner:  Levetid:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS Iht IEC 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie. Stål rammeklemmer: Ettetrekkes en gang pr år. Ved tilkobling med kabelsko og låseskive, samt ved bruk av al kabelklemmer er ikke ettertrekking nødvendig  Elektrisk levetid 6000 koblinger Mekanisk levetid 15000 koblinger
<b>TILBEHØR</b>	NM8N DIN montasjesett 250A 3P NM8N DIN montasjesett 250A 4P NM8N Kommunikasjonsmodul 230V 3m NM8N Lås 250A NM8N Mechanical interlock 250A 3P NM8N Mechanical interlock 250A 4P NM8N Håndtak direkte monterert 250A lastbryter NM8N Håndtak dørmontert 250A 3P economy NM8N Håndtak dørmontert 250A 4P economy NM8N shunt release 250A-630A 230V AC NM8N Underspenningsutløser 250A-630V AC NM8N alarmkontakt 125A - 1600A NM8N hjelpekontakt 125A - 1600A NM8N Motor 250A 230V AC NM8N Phase barrier 250A NM8N Terminaldeksel kort 250A 3P NM8N Terminaldeksel kort 250A 4P NM8N Terminaldeksel langt 250A 3P NM8N Terminaldeksel langt 250A 4P NM8N Plug-in base front connection 250A 3P NM8N Plug-in base front connection 250A 4P	best nr CV070362 best nr CV070379 best nr CV070201 best nr CV069908 best nr CV069953 best nr CV069960 best nr CV070409 best nr CV069601 best nr CV069618 best nr CV069663 best nr CV069700 best nr CV069533 best nr CV069526 best nr CV070171 best nr CV070232 best nr CV069755 best nr CV069762 best nr CV069830 best nr CV069847 best nr CV070034 best nr CV070041
<b>PRODUKT</b>	Eff.bryter NM8N-250S 100A 3P el.standard 50kA Eff.bryter NM8N-250S 100A 4P el.standard 50kA Eff.bryter NM8N-250S 160A 3P el.standard 50kA Eff.bryter NM8N-250S 160A 4P el.standard 50kA Eff.bryter NM8N-250S 250A 3P el.standard 50kA Eff.bryter NM8N-250S 250A 4P el.standard 50kA Eff.bryter NM8N-250S 32A 3P el.standard 50kA Eff.bryter NM8N-250S 32A 4P el.standard 50kA Eff.bryter NM8N-250S 63A 3P el.standard 50kA Eff.bryter NM8N-250S 63A 4P el.standard 50kA	best nr CV068253 best nr CV068307 best nr CV068260 best nr CV068314 best nr CV068277 best nr CV068321 best nr CV068239 best nr CV068284 best nr CV068246 best nr CV068291